



Gebrauchsanleitung

Der **zalias AMP4X15BT** ist ein 4-Kanal Bluetooth® – Verstärker mit AUX – Eingang und 60 Watt Sinusleistung.

Er eignet sich hervorragend für die Musikwiedergabe über bis zu 4 Lautsprecher, die jeweils an einem eigenen Verstärkerkanal betrieben werden. Das Gerät ist so ausgelegt, dass auch beim Betrieb mit weniger als 4 Lautsprechern kein Schaden entstehen kann. An dem AUX – Eingang kann eine zusätzliche Musikquelle, z.B. ein CD – Player angeschlossen werden. Dieser schaltet sich automatisch an, sobald die Wiedergabe gestartet ist. Durch die kleinen Abmessungen bei hoher Leistung und nur geringer Wärmeentwicklung bietet sich die Möglichkeit, das Gerät unauffällig z.B. in Zwischendecken oder in Einrichtungsgegenständen zu montieren.

Lieferumfang:

Verstärkermodul AMP4X15BT, 12V Energiespartnetzteil, 2x 4polige Steckverbinder, Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise:

Elektroinstallationen dürfen nur durch autorisierte Personen erfolgen, Gefahr eines Stromschlages!

Verletzungsgefahr beim Sägen, bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Werkzeughersteller!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gehäuses frei sind, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Das gilt ebenso für das Netzteil. Bauen Sie das Gerät und das mitgelieferte Netzteil nicht in Dämmstoffe ein, die eine Luftzufuhr behindern könnten. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten, GS – geprüften Originalnetzteil. Das Gerät ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen geeignet, verhindern Sie, dass Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Anschluss:

- 1) Trennen Sie die grünen Steckverbinder vom Gerät
- 2) Schrauben Sie die vier Schrauben einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn um die Kabeleinführungen zu öffnen
- 3) Führen Sie die Lautsprecherkabel (ca. 5mm abisoliert) in die Öffnungen ein und verschrauben Sie diese handfest. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polung. Verwenden Sie die rote Ader für +. Verpolungen führen zu erheblicher Klangverschlechterung
- 4) Schließen Sie die Lautsprecher an (auch hier Rot an +!) und verbinden Sie die Steckverbinder mit dem Verstärker
- 5) Stecken Sie den Netzteilstecker am Verstärker ein und verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer Steckdose. Nun blinkt eine blaue LED und das Gerät ist bereit zur BT - Verbindung

Bluetooth® - Verbindung:

Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrem Smartphone, Tablet o.Ä.

Der Verstärker erscheint als „zalias AMP4X15BT“ in der BT-Liste Ihres Endgeräts, stellen das Pairing her (siehe Anleitung Ihres Smartphones). Das System ist abspielfähig, sobald die Geräte das Pairing erfolgreich abgeschlossen haben.

AUX – Eingang:

Zusätzlich zum Bluetooth® – Wiedergabe können Sie beim AMP4X15BT z.B. einen CD-Player oder ein anderes Gerät anschließen. Dieses wird über ein Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker am AMP4X15BT angeschlossen.

WICHTIG: Verwenden Sie nur hochwertige Kabel mit guter Abschirmung! Viele Klinkenkabel auf dem Markt sind von extrem schlechter Qualität, was zu Brummen und Knackgeräuschen führt. Beachten Sie auch unsere Tipps + Tricks auf unserer Webseite zu diesem Gerät!

Bluetooth® hat immer Vorrang, der AUX – Eingang wird nur bei ausgeschaltetem Bluetooth aktiviert!

Die Lautstärke des AUX - Einganges kann nur über das angeschlossene Gerät oder einen separaten Lautstärkeregler geregelt werden.

Tipps und Tricks bei Problemen:

Falls bei der Installation oder während des laufenden Betriebes Fragen auftauchen, helfen wir Ihnen gerne. Besuchen Sie zunächst unserer Webseite www.zalias.com. Hier finden Sie in der Beschreibung des Verstärkers aktuelle Tipps und Tricks zu diesem Produkt.

Anschlussschema für **zalias AMP4X15BT** Lautsprecher am 4-Kanal Bluetooth®

